BIOS 设置光盘启动图解

在 BIOS 中进行设置,将启动顺序中光驱调到硬盘的前面。首先要进入 BIOS 设置环境中,不同型号的 BIOS 进入的方式不同,最常见的是开机按 DEL 键进入。按的方法是,一打开主机电源,就不断按 DEL 键,快速按一下松一下。如果等屏幕提示可能来不及,有时候屏幕还没亮呢,提示就已经过去了。不同的 BIOS 设置方法不同,下面给出两种常见的 BIOS 设置方法。

第一种 bios.

Phoents AwardBios设置主界面	(- HwardBlus CH	US Setup Utility
▶ SoftMenu Setup	秋起频设置选巧	5 PC Health Status PC纯康状态
Standard CMOS Features	标准COMS地域	Load Fail-Safe Defaults 加数联站 领警
Advanced BIOS Features	高級BIOS动炮	Load Optimized Defaults 加载景佳默认议置
Advanced Chipset Featur	res 高级芯片组设	L Set Password 密码设置
Integrated Peripherals	来成设备管理	Save & Exit Setup 保存并退出
▶ Power Management Setup	电运带现	Exit Without Saving
▶ PnP/PCI Configurations	PnP/PCIsc.st	不保存退出
C	hange CPU's Clor	sk & Voltage

1、 上下方向键移动到 Advanced BIOS Features,按回车键,进入下一界面

- HDD Change Message Disabled First Boot Device Floppy Second Boot Device Hard Disk Third Boot Device CDROM Boot Other Device Enabled Swap Floppy Drive Disabled Boot Up Floppy Seek Disabled Boot Up Floppy Seek Disabled Boot Up NumLock Status On Security Option Setup MPS Version Ctrl For OS 1.4 Report No FDD For OS No Delay IDE Initial (Secs) 0 Full Screen LOGO Show Enabled	R 東 来 中 市 中 市 市 中 市 市 中 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市
--	---

启动顺序在这里就可以看到了,

First Boot Device 第一启动设备

Second Boot Device 第二启动设备

Third Boot Device 第三启动设备

2、要想从光驱启动,必须把光盘的启动次序调到硬盘前面,比如第一启动设备为软驱,第二启动设备为光 驱,第三启动设备为硬盘。

上下方向键移动到"First Boot Device"第一启动设备上,按回车键,接下来出现选择设备的窗口

log.zzedu.net.cn		
First Boot	Device	
Floppy	[]]	4
LS120	[]	
HDD-0	[]	
SCSI	[]	
CDROM	[]	
HDD-1	[]	
HDD-2	[]	
HDD-3	[]	7

常见项有: Floppy 软盘 HDD-0 硬盘(第一块硬盘) CDROM 光驱 USB-CDROM USB 光驱 USB-HDD 移动硬盘 LAN 网络启动 这里我们把第一启动设备设为 cd-rom,用方向键将光块上下移动到 Floppy 后边的[]中,按回车键确定。 用同样的方法设置第二启动设备 Second Boot Device 为光驱 hdd-0, 注意一点,因为绝大部分时间是从硬盘启动,所以三个启动设备中必须有一个是硬盘 HDD-0,否则电脑 装完系统也会启动不了,而是提示"DISK BOOT FAILURE"之类的话。 4、三个启动设备设完后,按 ESC 键回到主界面,用上下左右方向键移动到"Save & Exit Setup"项,按 回 车 。



5、出现是否保存的提示"SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? Y"



默认是保存"Y",直接按回车,就设置完成,电脑重启。如果只是实验不想保存,就从键盘上输入N,按回车确认返回主界面,再用方向键移动到"Exit Without Saving"项,按回车,再按回车确认,不保存退出BIOS。

第二种 bios.

blog.zzedu.net.cn	lity			
Main Advanced	Secur i ty	Power	Boot	Exit
System Time: System Date: Legacy Diskette A: Legacy Diskette B: Primary Master Primary Slave Secondary Master Secondary Slave Keyboard Features System Memory: Extended Memory: Boot-time Diagnosti	c Screen: D	G:17:39] 2/06/2007] 44/1.25 MB Usabled] Mware Virtua one] Mware Virtua one] 0 KB 5584 KB Usabled]	3½"] 11 ID1 11 ID1	Item Specific Help <tab>, <shift-tab>, or <enter> selects field.</enter></shift-tab></tab>
F1 Help ↑4 Selec Esc Exit ↔ Selec	t Item -/+ t Menu Ente	Change Va r Select •	lues Sub-Me	F9 Setup Defaults mu F10 Save and Exit

1、用左右方向键移动到"BOOT"项

blog.zze	du.net.cn		PhoenixBIOS	Setup Ut	tility	- <u></u>
Ma	in Adv	anced	Security	Power	Boot	Exit
	+Hard Driv	e				Item Specific Help
	CD-ROM Dr +Kemovable Network b	ive Devices oot from A	MD Am79C970A			Keys used to view or configure devices: <enter> expands or collapses devices with a + or - <ctrl+enter> expands all <shift +="" 1=""> enables or disables a device. <+> and <-> moves the device up or down. <n> May move removable device between Hard Disk or Removable Disk <d> Remove a device that is not installed.</d></n></shift></ctrl+enter></enter>
F1 Esc	Help ↑↓ Exit ↔	Select I Select M	tem -/+ enu Enter	Change U Select U	Values ► Sub-Me	F9 Setup Defaults mu F10 Save and Exit

如图:第一个 Hard Drive 硬盘是第一启动设备,第二个 CD-ROM Drive 是第二启动设备。这样设置,如果硬盘可以启动的话,是不会从光盘启动。现在需要将光驱调到硬盘前面。

2、上下方向键移动到 Cd-ROM Drive 上,再用键盘上的"+"键,就可以将光驱的启动顺序往前调(用 键盘上的"一"键往后调),如果还有其它设备同样是用"+"或"一"调整顺序。

blog.zzedu.net.cn Ma.in Adu:	Pho anced Secu	enixBIOS mitu	Setup Ut	ility Boot	Fxit
CD-ROM Dr	ive	u rty	TOWCI	DOL	Item Specific Help
+Removable Network b	^e Devices oot from AMD A	Im 79C970A			Keys used to view or configure devices: <enter> expands or collapses devices with a + or - <ctrl+enter> expands all <shift +="" 1=""> enables or disables a device. <+> and <-> moves the device up or down. <n> May move removable device between Hard Disk or Removable Disk <d> Remove a device that is not installed.</d></n></shift></ctrl+enter></enter>
F1 Help ↑↓ Esc Exit ↔	Select Item Select Menu	-/+ Enter	Change U Select •	la lues • Sub-Me	F9 Setup Defaults mu F10 Save and Exit
2、 调整完毕,接下来	来保存。用左右方	向键,移动	到"Exit"项		
blog.zzedu.net.cn Main Adva	Pho anced Secu	enixBIUS urity	Setup Ut Power	ility Boot	Exit
Exit Saving Exit Discard Load Setup Do Discard Chang Save Changes	Changes ing Changes efaults ges				Item Specific Help Exit System Setup and save your changes to CMOS.
		Setup Con	nfirmatio	m	



第一项"Exit Saving Changes"就是"保存退出"(第二项"Exit Discarding Cahnges"是不保存而退出, 第三项"Load Setup Defaults"是将 BIOS 恢复为默认设置),直接按回车键,提示是否保存,直接回车确认 保存。退出 BIOS,自动用新的 BIOS 设置重启电脑。

两种 BIOS 都介绍完毕,将可以启动的光盘放入光驱(当然放入光盘要开机,如果放入光盘的速度慢的话,就错过了光盘启动的时机,需要重新启动电脑才可以),就可以从光盘启动了。

欢迎假如QQ技术交流群 114705111